

ALKOR 1, 2, 3

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR 1 - code 20120
ALKOR 2 - code 20121
ALKOR 3 - code 20122


ALKOR 1



ALKOR 2



ALKOR 3



ALKOR 1

Ø 104mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK67098	LED-1L09E350KN01/405 3K	LED	2	3000	IP44	350	300					
ALK67598	LED-1L09E350KN01/405 4K	LED	2	4000	IP44	370	310					

ALKOR 2

Ø 140 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52162	IN-12KN02/406	E27	7		IP44							
ALK67099	LED-1L10E350KN02/406 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
ALK67599	LED-1L10E350KN02/406 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					


ALKOR 3

Ø 184 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52163	IN-12KN03/407	E27	7		IP44							
ALK67100	LED-1L11E700KN03/407 3K	LED	7	3000	IP44	1010	810					
ALK67600	LED-1L11E700KN03/407 4K	LED	7	4000	IP44	1050	840					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor